

POGO REGLETTE



CLASS II

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique :

This product contains a light source with energy efficiency class :

Este producto contiene una fuente luminosa con una clase de eficiencia energética de :

Dit product bevat een lichtbron met een energie-efficiëntieklasse van :



E



FR
Cet appareil,
ses accessoires
et piles
se recyclent



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr



Caractéristiques techniques / Características técnicas / Technical information / Caratteristiche tecniche

Référence / Reference / Referencia / Referentie	TR11112001	TR11082001	TR11042001
Tension nominale / Voltage / Tension nominal	230V	230V	230V
Puissance / Power / Potencia / Stroom	14W	8W	4W
Type de connexion / Type of connexion / Tipo de conexión	Fiche secteur mâle FR	Fiche secteur mâle FR	Fiche secteur mâle FR
Indice de protection / Ingress protection / Indice de protección	IP20	IP20	IP20
Type de source / Type of source / Tipo de fuente / Lichtbron	SMD	SMD	SMD
Flux lumineux / Lumen output / Flujo luminoso nominale	1600 lm	1000 lm	500 lm
Durée de vie / Lifetime / Vida útil nominale / Schoeffleven	L70 : 30000 h	L70 : 25000 h	L70 : 25000 h
IRC / CRI / IRC	>80	>80	>80
Température de couleur / Color temperature / Temperatura de color	3000K / 4000K	3000K / 4000K	3000K / 4000K
Angle de diffusion / Beam angle / Angulo de haz luminoso	120°	120°	120°
Gradation / Dimming / Regulación / Dimmen	Non/No	Non/No	Non/No
Recouvrable / Recoverable / Recuperable / Terugwinbaar			



FR

L'installation doit être réalisée par un professionnel qualifié

Veuillez couper l'alimentation générale afin d'éviter les risques d'électrocutions
Veuillez vous assurer de la bonne tension du réseau

EN

Installation and maintenance must be performed by qualified person

Please make sure to turn the power off before installation

Please make sure the lamp is working with the correct input voltage

SP

La instalación debe ser realizada por un profesional cualificado.

Desconecte la alimentación eléctrica para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
Asegúrese de que la tensión de red es correcta

NL

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde vakman.

Schakel de netvoeding uit om het risico op elektrische schokken te vermijden.
Controleer of de netspanning juist is

